

# Delock TOSLINK Trójnik 2 x wejście TOSLINK w 1 x wyjście TOSLINK

## Opis

Trójnik TOSLINK Delock umożliwia połączenie dwu urządzeń TOSLINK do jednego wzmacniacza TOSLINK. Przycisk na trójniku przełącza pomiędzy źródłami sygnału.



**Numer artykułu 18767**

EAN: 4043619187676

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
Wejście:  
2 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF  
1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V  
Wyjście:  
1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Przepływność: 16 - 24-bitowa
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0 i 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 50 x 41 x 21 mm

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:  
wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm  
na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm  
długość: ok. 9 mm

## Wymagania systemowe

- Optyczny sygnał cyfrowy audio

## Zawartość opakowania

- Przełącznik TOSLINK
- Zewnętrzny zasilacz

## Zdjęcia



## Interface

Wyjście:	1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm