

Delock Μετατροπέας USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό προς Σειριακό TTL 3,5 χιλ. των 3 pin με στερεοφωνική υποδοχή 1,8 μ. (5 V)

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας USB 2.0 προς TTL της Delock μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε συνδέσμους GPIO (Είσοδος / έξοδος γενικής χρήσης) ή διεπαφές UART (Ασύγχρονοι Παγκόσμιοι Παραλήπτες / Μεταδότες). Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για εφαρμογές σε υπολογιστές με μονή μητρική, χειριστήρια, FPGA, MCU και σε ηλεκτρονικά κυκλώματα κτλ.



1,8 m

Αρ. προϊόντος 83115

EAN: 4043619831159

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
 - 1 x TTL 5 V 3,5 χιλ. στερεοφωνικής υποδοχής αρσενική
- Εκχώρηση ακίδων:
 1. TXD
 2. RXD
 3. GND
- Chipset: FTDI FT232RL
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Συμβατό με χειριστήρια UHCI / OHCI / EHCI
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 3 Mbps
- Databits: 7 or 8
- Stopbits: 1 or 2
- Ισοτιμία: καμία, χώρου, ακόμα και, παράξενη, βαθμού
- Έλεγχος ροής: καμία, υλισμικό RTS / CTS, λογισμικό XON / XOFF
- FIFO:
 - 128 Byte - RX

256 Byte - TX

- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,8 m
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 80 °C

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.5 ή νεότερο
- Windows CE 4.2/5.0/6.0
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας USB 2.0 με σειριακό TTL
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

