

# Delock Lettore di schede USB 3.0 all-in-one

## Descrizione

Questo lettore di schede Delock dispone di quattro slot per schede di memoria e consente la lettura e la scrittura di varie schede di memoria. Questo lettore di schede può essere collegato ad un PC o laptop tramite l'interfaccia USB Tipo-A.



### Articolo n. 91712

EAN: 4043619917129

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 3.0 Tipo-B femmina >
  - 1 x Slot CF tipo II
  - 1 x slot MS
  - 1 x slot Micro SD / M2
  - 1 x slot SD / MMC
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Dimensioni (LxPxA): ca. 86,6 x 58,9 x 21,3 mm
- Hot Swap, Plug & Play

- Supporta le seguenti schede di memorie:

### Slot 1

CF I, CF II, CF Ultra II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Elite Pro, CF Pro I, CF Pro II, CF Turbo, CF Ultima I, CF Ultima II, HS CF

**Slot 2**

MS, MS Pro, MS MagicGate, MS MagicGate Pro, MS MagicGate Duo, MS MagicGate Pro Duo, HS MS MagicGate Pro, HS MS MagicGate Pro Duo, MS Pro Ultra II, MS Pro Extreme, MS Pro Extreme III, MS-Duo, MS-Pro Duo, MS Select, MS ROM

**Slot 3**

MicroSD, Micro SDHC, T-Flash, MMCmicro, MS Micro (M2)

**Slot 4**

SD, SD Pro, SD Elite Pro, SD Ultra, SD Ultra II, SD Ultra Plus, SD Ultra-X, SD Gaming, SD Extreme III, SD Platinum II, SD High Capacity (SDHC), SD-Max, SD-Pleomax, SD-Pro C, Super SD, Turbo SD, Ultima I SD, Ultima II SD, Ultimate SD, Ultra High Speed SD, MMC, DV-RS MMC, MMC Pro, HS-MMC, MMC plus, MMC plus Turbo, MMCmobile, RS-MMC

---

**Requisiti di sistema**

- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Mac OS 10.5 o superiore
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

---

**Contenuto della confezione**

- Lettore di schede USB 3.0 all-in-one
- Cavo USB 3.0 da Tipo-B a Tipo-A
- Manuale utente

## Immagini

