

# Delock Μη αυτόματος διακόπτης 2 θυρών DVI διπλής κατεύθυνσης

## Περιγραφή

Αυτός ο διακόπτης DVI από τη Delock είναι ένας μη αυτόματα δικατευθυντικός διακόπτης για τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών στην υποδοχή DVI. Ο διακόπτης αυτός προσφέρει δύο διαφορετικές εφαρμογές.



### Αρ. προϊόντος 87664

EAN: 4043619876648

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Μπορείτε να συνδέσετε δύο υπολογιστές με υποδοχή DVI σε μία οθόνη, τηλεόραση ή μια συσκευή beamer κ.λπ. με υποδοχή εισαγωγής DVI. Χρησιμοποιώντας το κουμπί μπορείτε να επιλέξετε ποιά συσκευή θα εμφανίσει το σήμα.
- Μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή με μια υποδοχή DVI σε δύο οθόνες και να επιλέξετε την οθόνη που θα πρέπει να εμφανίσει το σήμα χρησιμοποιώντας το κουμπί. (Η ταυτόχρονη έξοδος σε πολλές οθόνες δεν είναι δυνατή)

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
Λειτουργία 1  
Είσοδος: 2 x DVI 24+5, θηλυκό  
Έξοδος: 1 x DVI 24+5, θηλυκό  
Λειτουργία 2  
Είσοδος: 1 x DVI 24+5, θηλυκό  
Έξοδος: 2 x DVI 24+5, θηλυκό
- DVI-D (Μονή σύνδεση), VGA χωρίς καλωδίωση
- 2 μηχανικά κουμπιά
- Ανάλυση έως και 1920 x 1200 (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Πλαστικό περίβλημα
- Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περίπου 183 x 88 x 46 mm (χωρίς το κουμπί)
- Χρώμα: γκρι / ασημί

## Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα DVI
- Καλώδια σύνδεσης DVI

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης διπλής κατεύθυνσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

