

Delock Μη αυτόματος διακόπτης 2 θυρών USB 3.0 διπλής κατεύθυνσης

Περιγραφή

Αυτός ο διακόπτης USB 3.0 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση ενός υπολογιστή σε δύο συσκευές USB (λειτουργία 1) ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση μιας συσκευής USB σε δύο υπολογιστές (λειτουργία 2). Μπορείτε να συνδέσετε π.χ. έναν HDD, εκτυπωτή, σαρωτή κ.λπ. με το διακόπτη.



Αρ. προϊόντος 87667

EAN: 4043619876679

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
Λειτουργία 1
Είσοδος: 2 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό
Έξοδος: 1 x USB 3.0 τύπου-A, θηλυκό
Λειτουργία 2
Είσοδος: 1 x USB 3.0 τύπου-A, θηλυκό
Έξοδος: 2 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό
- 2 μηχανικά κουμπιά
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Πλαστικό περίβλημα
- Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 112 x 68 x 29 mm (χωρίς το κουμπί)
- Χρώμα: γκρι / ασημί

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB

- Καλώδια σύνδεσης USB

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης διπλής κατεύθυνσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

