

Delock Zásuvka pod omítku se dvěma napájecími porty USB Typu-A na 2,8 A

Popis

Tato napájecí zásuvka s bočním zemnicím kontaktem od společnosti Delock slouží k instalaci do standardní krabice pod omítku nebo dutinové instalační krabice. Kromě zásuvky dle normy CEE 7/3 s dětskou pojistkou nabízí tato napájecí zásuvka s bočním zemnicím kontaktem dva nabíjecí porty na USB Typu-A. Takže je možno nabíjet inteligentní telefony, tablety a obdobná zařízení a zásuvka je přitom nadále dostupná.

Vhodný pro mnoho řad přepínačů

Zásuvka je kompatibilní s přepínači řad s rozměry rámečků 55 x 55 mm. Sem patří řady přepínačů dobře známých výrobců, jako jsou Gira, JUNG, Busch-Jaeger nebo Merten.



Číslo produktu 11473

EAN: 4043619114733

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x napájecí zásuvka CEE 7/3 s dětskou pojistkou
 - 2 x USB Typ-A napájecí port max. 2,8 A
 - 3 x šroubová svorkovnice pro PE, N, L
- Jmenovitý proud: 16 A / 250 V~
- Jmenovitý výkon: 4000 W
- USB nabíječka:
 - Vstup: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - Výstup USB: max. 5 V / 2,8 A celkem
 - Ochrana proti zkratu
- Vhodné pro přepínače řad s rozměry rámečků 55 x 55 mm
- Montážní hloubka: 40 mm
- Vhodné pro standardní instalační krabici
- Uchycení čelistí a šroubem
- Uložení v krytu z plastu se zpomalovačem hoření (UL 94 V-0)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 80 x 52 mm
- Barva: bílá


Systemové požadavky

- Napájecí přívod s uzemněním
- Volná standardní instalační krabice

Obsah balení

- Napájecí zásuvka
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Ochrana proti zkratu

Interface

Konektor 1:	1 x 3 pin šroubová svorka svorkovnice
Konektor 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
konektor 3:	2 x USB Typ-A samice

Physical characteristics

Délka:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	56 mm
Barva:	bílá