

# Delock DisplayPort 2 - 1 obousměrný Switch 8K 30 Hz

## Popis

Tento DisplayPort switch od Delocku je manuální obousměrný switch pro připojení různých zařízení s portem DisplayPort. Tento switch nabízí dvě různé aplikace.

1.

Až 2 zařízení lze připojit k monitoru, TV nebo projectoru. Stisknutím tlačítka lze vybrat zařízení, které se zobrazí na monitoru.

2.

DisplayPort zařízení může být připojeno až ke 2 obrazovkám. Stisknutím daného tlačítka se zvolí obrazovka, na které se má signál zobrazit. Zobrazení signálu současně na více obrazovkách není možný.

## Poznámka

Použijte prosím krátké a kvalitní kabely, zejména pro vyšší rozlišení.



### Číslo produktu 11478

EAN: 4043619114788

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:

Funkce 1

Vstup:

2 x DisplayPort 20 pinový samice

1 x DC 5 V jack 1,35 x 3,5 mm

Výstup:

1 x DisplayPort 20 pinový samice

Funkce 2

Vstup:

1 x DisplayPort 20 pinový samice

1 x DC 5 V jack 1,35 x 3,5 mm

Výstup:

2 x DisplayPort 20 pinový samice

- DisplayPort port – výběr tlačítkem

- Rozlišení až:

7680 x 4320 @ 30 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Robustní kovové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 83 x 63 x 18 mm


## Systemové požadavky

- Volný port DisplayPort samice
- DisplayPort kabel
- Nabíječka s volným portem USB Typu-A

## Obsah balení

- Obousměrný switch
- USB napájecí kabel, délka: cca. 1 m
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Specifikace:	DisplayPort 1.4
--------------	-----------------

## Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samice
Konektor 2:	2 x DisplayPort samice

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov
Délka:	83 mm
Width:	63 mm
Height:	18 mm