

# Delock DisplayPort 2 - 1-Switch dubbelriktad 8K 30 Hz

## Beskrivning

Denna DisplayPort-switch från Delock är en manuell dubbelriktad switch för anslutning av olika enheter med DisplayPort-port. Switchen har två funktioner.

1.

Upp till 2 enheter kan anslutas till en skärm, TV eller projektor. Med en knapptryckning kan enheten som visas på skärmen väljas.

2.

En DisplayPort enhet kan anslutas till upp till 2 skärmar. Den skärm där bilden visas kan väljas med en knapptryckning. Det finns inte stöd för utmatning till flera skärmar samtidigt.

## Notera

Använd kortare kablar av hög kvalitet, framför allt för högre upplösningar.



### Artikelnummer 11478

EAN: 4043619114788

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Funktion 1
  - Inmatning:
    - 2 x DisplayPort 20-stift hona
    - 1 x 5 V DC-uttag 1,35 x 3,5 mm
  - Utmatning:
    - 1 x DisplayPort 20-stift hona
  - Funktion 2
  - Inmatning:
    - 1 x DisplayPort 20-stift hona
    - 1 x 5 V DC-uttag 1,35 x 3,5 mm
  - Utmatning:
    - 2 x DisplayPort 20-stift hona
- DisplayPort-portval via knapp
- Upplösning upp till:
  - 7680 x 4320 @ 30 Hz
  - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Robust metallhölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 83 x 63 x 18 mm


## Systemkrav

- En ledig DisplayPort-port hona
- DisplayPort kabel
- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- Dubbelriktad Switch
- USB-strömkabel, längd: ca 1 m
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.4
------------------	-----------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hona
Kontakt 2:	2 x DisplayPort hona

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	83 mm
Width:	63 mm
Height:	18 mm