

Delock HDMI KVM Switch 4K 60 Hz mit USB 3.0 und Audio

Beschreibung

Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um **zwei Computer** mit HDMI Ausgang an **einem HDMI Monitor** zu betreiben.

Peripheriegeräte

Des Weiteren können über zwei USB 2.0 Anschlüsse Maus und Tastatur, und über **zwei USB 3.0 Anschlüsse** Festplatten oder USB Speicher angeschlossen werden.

Flexible Steuerung

Der aktive Computer kann per Mausgeste, Tastatur Hotkey, Taste am Gerät oder Infrarot Fernsteuerung ausgewählt werden.

Hinweis

KVMs emulieren eine kabelgebundene Standardtastatur mit 104 Tasten und eine kabelgebundene generische Scrollrad-Maus mit 2 oder 3 Tasten an den jeweiligen Konsolenports. Ob eine drahtlose oder Gaming-Maus und -Tastatur mit KVM-Switches funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab; im Allgemeinen unterstützen die meisten drahtlosen Mäuse und Tastaturen die Arbeit mit KVM-Switches nicht. Wir empfehlen die Verwendung einer standardmäßigen kabelgebundenen Maus und Tastatur mit unseren KVM-Umschaltern.



Artikel-Nr. 11481

EAN: 4043619114818

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 2 x HDMI-A Buchse
 - 2 x USB 3.0 Typ-B Buchse
 - 4 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse für optionalen IR-Empfänger
 - 1 x DC 5 V Stromanschluss verschraubbar

Ausgang:

- 1 x HDMI-A Buchse
- 2 x USB 3.0 Typ-A Buchse (USB 3.0 Hub)
- 2 x USB 2.0 Typ-A Buchse (Tastatur + Maus)
- 4 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
- Umschaltung durch Taste, Maustaste, Hotkey oder Infrarot Fernbedienung
- Automatisches Umschalten beim Ein- oder Ausschalten eines PCs
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt HDR
- HDMI Ausgang:
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Robustes Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 178 x 75 x 26 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Ausgang: 5 V / 3 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: \varnothing ca. 2,1 mm
außen: \varnothing ca. 5,5 mm

Systemvoraussetzungen

- PC mit HDMI Buchse + USB Typ-A Buchse
- Monitor oder TV mit HDMI Anschluss
- Anschlusskabel

Packungsinhalt

- KVM Switch mit USB und Audio
- Fernbedienung
- 2 x Kabel USB 3.0 A Stecker zu USB 3.0 B Stecker, Länge ca. 1,0 m
- Externes Netzteil
- Befestigungswinkel und Schrauben

- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Schnittstelle

| | |
|----------|---|
| Ausgang: | 1 x HDMI-A Buchse 4 x 3,5 mm Klinkebuchse (Lautsprecher, Mikrofon) 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse 2 x USB 2.0 Typ-A Buchse |
| Eingang: | 1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm 4 x 3,5 mm Klinkebuchse (Lautsprecher, Mikrofon) 2 x HDMI-A Buchse 2 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse |

Technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Maximale Bildauflösung: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|-------------------------|---------------------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------|----------|
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Länge: | 178,0 mm |
| Breite: | 75 mm |
| Höhe: | 26 mm |