

# Delock Przełącznik KVM HDMI 4K 60 Hz z USB 3.0 i Audio

## Opis

Przełącznik KVM firmy Delock jest wygodnym rozwiązaniem pozwalającym podłączyć dwa komputery z wyjściem HDMI do jednego monitora HDMI.

### Urządzenia peryferyjne

Ponadto, można podłączyć dwa porty USB 2.0 do klawiatury i myszy oraz dwa USB 3.0 do dysków i pamięci USB.

### Elastyczne sterowanie

Aktywacja połączenia z komputerem możliwa gestem myszy, klawiszem klawiatury, przyciskiem na urządzeniu bądź pilotem (podczerwień).

## Uwaga

KVMs na każdym porcie emuluje standardową klawiaturę przewodową 104 klawisze i przewodową mysz 2 lub 3 przyciski i kółko przewijania. Czy mysz albo klawiatura bezprzewodowa lub gamingowa będzie działać z przełącznikiem KVM zależy od wielu czynników i należy przyjąć, że takie myszy i klawiatury nie są obsługiwane przez przełącznik KVM. Przy pracy z naszymi KVM zalecamy korzystanie ze standardowych myszy i klawiatur przewodowych.



## Numer artykułu 11481

EAN: 4043619114818

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

### • Złącze:

Wejście:

2 x HDMI-A żeński

2 x USB 3.0 Typ-B żeński

4 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)

1 x 3-pinowe 3,5 mm stereo jack żeński do opcjonalnego odbiornika IR

1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V odkręcane

Wyjście:

- 1 x HDMI-A żeński
- 2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie (USB 3.0 Hub)
- 2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie (klawiatura i mysz)
- 4 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
- Przelącznie przyciskiem, przyciskiem myszy, klawiszem bądź pilotem IR
- Automatyczne przełączanie przy wł./wył włączaniu PC
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługa HDR
- Wyjście HDMI:  
Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Mocna obudowa metalowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 178 x 75 x 26 mm

---

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 5 V / 3 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:  
wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm  
na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm

---

## Wymagania systemowe

- Komputer PC z żeńskim gniazdem HDMI + żeńskim USB Typ-A
- Monitor lub telewizor ze złączem HDMI
- Przewody połączeniowe

---

## Zawartość opakowania

- Przelącznik KVM ze złączem USB i audio
- Pilot
- 2 x kabel USB 3.0 A męski do USB 3.0 B męski, długość ok. 1,0 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Mocowania i śruby
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## Interface

Wyjście:	1 x HDMI-A żeński 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński 2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x HDMI-A żeński 2 x USB 5 Gbps Typ-B żeński

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm