

Delock DisplayPort 1.4 KVM switch 8K 30 Hz USB 3.0-vel és audióval

Leírás

Ez a Delock KVM switch kényelmes megoldás négy DisplayPort kimenettel rendelkező számítógép egy DisplayPort monitorral való összekapcsolására.

Ezen felül van egy HDMI kimenet két monitor csatlakoztatásához, amelyek közül egyszerre csak egy lehet aktív.

Perifériák

Továbbá csatlakoztatható egér és billentyűzet a két USB 2.0 portra, és a két USB 3.0 porton keresztül egy merevlemez vagy USB memória kapcsolható.

Flexibilis irányítás

A számítógép aktiválható az egér mozgatásával, a klaviatúra gyorsgombjaival, az eszközökön lévő gombbal vagy az infravörös jelet adó távkapcsolóval.

Multi-Stream Transport (MST)

Az MST (Multi-Stream Transport) támogatásával több monitor is használható a DisplayPort kimeneten opcionális MST hub segítségével.

Megjegyzés

A KVM-k versenybe szállnak egy standard vezetékes 104 billentyűs klaviatúrával és egy vezetékes általános 2 vagy 3 nyomógombos egérrel a megfelelő konzol portjaikon. Az, hogy egy vezeték nélküli vagy játékhoz tervezett egér és klaviatúra működik-e a KVM infrastruktúrán több feltételtől függ; általánosságban elmondható, hogy a legtöbb vezeték nélküli egér és klaviatúra nem támogatja a csatlakozást a KVM-mel. Ajánljuk, hogy használjon standard vezetékes egeret és klaviatúrát a KVM kapcsolóinkhoz.



Tételszám 11484

EAN: 4043619114849

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:

Bemenet:

4 x DisplayPort hüvely

4 x USB 3.0 B-típusú hüvely

8 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)

1 x 3,5 mm 3 érintkezős sztereó jack anya csatlakozó opcionális infravörös vevőhöz

1 x DC 5 V csavarozható (menetes) áram konnektor

Kimenet:

1 x DisplayPort hüvely

1 x HDMI-A hüvely

2 x USB 3.0 A-típusú hüvely (USB 3.0 Hub)

2 x USB 2.0 A-típusú hüvely (billentyűzet + egér)

4 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)

- Váltás lehetséges kapcsoló, egér nyomógomb, gyorsbillentyű vagy infravörös fényvel működő távkapcsolóval

- Automatikus kapcsolás, amikor a személyi számítógépet be- vagy kikapcsolja

- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát

- Támogatja a HDR használatát

- Támogatja a MST (Multi-Stream Transport) használatát

- Felbontás max.:

DisplayPort kimenet:

7680 x 4320 @ 30 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz (SDR)

3840 x 2160 @ 60 Hz (HDR)

HDMI kimenet:

3840 x 2160 @ 60 Hz

(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)

- Robusztus fémház

- Szín: fekete

- Méretek (HxSzxM): kb. 243 x 75 x 26 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A

- Kimenet: 5 V / 3 A

- Földelés kívül, pozitív belül

- Méret:

belül: ø kb. 2,1 mm

kívül: ø kb. 5,5 mm

Rendszerkövetelmények

- Személyi számítógép anya DisplayPorttal + USB A-típusú anya
- Monitor vagy TV DisplayPort vagy HDMI csatlakozóval
- Csatlakozókábelek

A csomag tartalma

- KVM kapcsoló USB és audió funkcióval
- Távvezérlő
- 4 x kábel USB 3.0 A apa - USB 3.0 B apa, hossza kb. 1,0 m
- Külső tápegység
- Szerelőelemek és csavarok
- Használati utasítás

Képek



Interface

Kimenet:	1 x DisplayPort hüvely 1 x HDMI-A hüvely 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely 2 x USB 2.0 A-típusú hüvely
Bemenet:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort hüvely 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm