

Delock Antennkabel I-PEX Inc., MHF® I-hane till I-PEX Inc., MHF® I-hane 4,5 cm 1,13

Beskrivning

Antennkabeln från Delock passar för anslutning av komponenter för radiofrekvensteknologi.



Artikelnummer 12607

EAN: 4043619126071

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane >
1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Impedans: 50 Ohm
- Kabeltyp: 1.13
- Kabel: koaxial
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Kabelfärg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 4,5 cm


Systemkrav

- Enhet med två lediga I-PEX Inc., MHF® I-anslutningar

Paketets innehåll

- Antennkabel

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L-hane
Kontakt 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L-hane

Technical characteristics

Impedans:	50 Ω
-----------	------

Physical characteristics

Cable category:	koaxiell
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	4,5 cm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm