

# Delock Adaptateur AX1800 (1201 + 574 Mbps) Wi-Fi 6 Dual Band WLAN USB

## Description

La clé LAN USB sans fil de Delock peut être branchée à un ordinateur pour la connecter à un réseau WLAN. La clé WLAN peut être utilisée avec un point d'accès ou un routeur WLAN dans les bandes 2,4 GHz and 5 GHz.

### Wi-Fi 6

La technologie 802.11ax permet des vitesses de données plus élevées, en particulier avec plusieurs appareils.

### Base magnétique

Avec l'inclinaison variable de l'antenne et de la base magnétique, l'antenne peut être positionnée individuellement.



**N° produit 12771**

EAN: 4043619127719

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x USB 5 Gbps Type-A mâle
- Chipset : Realtek RTL8832BU
- Mode 2T2R avec 1201 Mbps @ 5 GHz et 574 Mbps @ 2,4 GHz
- Plage de fréquence 2,4 GHz : 2,400 - 2,4835 GHz
- Puissance de transmission (EIRP) 2,4 GHz : max. 100 mW
- Plage de fréquence 5 GHz : 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Puissance de transmission (EIRP) 5 GHz : max. 200 mW
- Prend en charge MU-MIMO, OFDMA, 1024QAM
- Compatible avec IEEE 802.11ax/ac/a/n/b/g
- Chiffrement WEP, WPA, WPA2, WPA3
- Gain d'antenne : 3 dBi
- Prend en charge DFS (Dynamic Frequency Selection)
- 1 LED d'activité
- Bouton WPS
- Couleur : noir
- Dimensions connecteur inclus (LxlxH) : env. 94 x 37 x 16 mm

## Configuration système requise

- Windows 10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Clé USB WLAN
- Base magnétique, longueur de câble : env. 1,2 m
- Mode d'emploi

---

## Image



## Interface

connecteur :	1 x USB Type-A mâle
--------------	---------------------

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8832BU
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	3 dBi
Power handling:	max. 200 mW max. 100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2 WPA3
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g 802.11ax

## Physical characteristics

Longueur:	94 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Couleur:	noir