

Delock Antennkabel N-hane > RP-SMA-hane CFD400 LLC400 1 m, liten förlust

Beskrivning

Denna högkvalitativa koaxialkabel säkerställer en pålitlig anslutning av komponenter för radiofrekvensteknik. Den kännetecknas av en mycket låg dämpning.



1 m

Artikelnummer 13019

EAN: 4043619130191

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning: N-hane > RP-SMA-hane
- Kabeltyp: CFD400, LLC400
- Impedans: 50 Ohm
- Kabeldämpning:
 - 2,4 GHz: ca. 0,22 dB per meter
 - 5,7 GHz: ca. 0,35 dB per meter
- Diameter: ca. 10,5 mm
- Lägsta böjningsradie: 51,5 mm
- Färg: svart
- Kabellängd: ca. 1 m


Systemkrav

- Enhet med en ledig RP-SMA-kontakt

Paketets innehåll

- Antennkabel

Bilder



Interface

| | |
|------------|-------------|
| Kontakt 1: | N-hane |
| Kontakt 2: | RP-SMA-hane |

Technical characteristics

| | |
|-----------|------|
| Impedans: | 50 Ω |
|-----------|------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Cable type: | CFD400, LLC400 |
| Cable attenuation: | 2,4 GHz: ca. 0,22 dB per meter 5,7 GHz: ca. 0,35 dB per meter |
| Kabelfärg: | svart |
| Kabellängd: | 1 m |
| Lägsta böjningsradie: | 51,5 mm |