

Delock Διαιρέτης TOSLINK 1 x TOSLINK εισόδου προς 2 x TOSLINK εξόδου

Περιγραφή

Αυτός ο διαιρέτης της Delock λαμβάνει ένα σήμα TOSLINK από ένα DVD ή Blu-ray player και το διαχωρίζει στους δύο συνδεδεμένους ενισχυτές. Έτσι μια σύνδεση TOSLINK μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία δύο συσκευών TOSLINK.



Αρ. προϊόντος 18766

EAN: 4043619187669

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
Έξοδος:
2 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Ρυθμός μεταφοράς bit 16 - 24 Bit
- Υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες μορφές ήχου 2.0 και 5.1: Ήχος LPCM, Dolby Digital, DTS
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 50 x 41 x 21 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 2,1 mm
εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ψηφιακό οπτικό σήμα ήχου

Περιεχόμενα συσκευασίας

- TOSLINK διαχωριστής
- Εξωτερική παροχή ρεύματος

Εικόνες



Interface

Έξοδος:	2 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
Είσοδος :	1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm