

# Delock Convertitore USB 5 Gbps per SATA 6 Gb/s / IDE a 40 pin, IDE a 44 pin con funzione di backup

## Descrizione

Questo convertitore Delock consente di collegare unità IDE e SATA da 2,5" o 3,5" a una porta USB del PC o computer portatile. Così si può collegare l'unità direttamente alla porta USB, senza una custodia esterna. L'alimentatore in dotazione eroga energia al convertitore e alle unità collegate. La funzione di backup consente il backup da PC o computer portatile a un disco rigido o SSD collegato.



**Articolo n. 61486**

EAN: 4043619614868

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 5 Gbps Tipo Micro-B femmina
  - 1 x jack CC
  - 1 x connettore di alimentazione a 4 pin
  - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
  - 1 x IDE a 40 pin femmina
  - 1 x IDE a 44 pin femmina
- Tasto di funzione:
  - 1 x interruttore di accensione / spegnimento
  - 1 x pulsante di backup
- Per dischi rigidi, SSD, unità ottiche
- Frequenza di trasferimento dati:
  - USB fino a 5 Gbps
  - SATA fino a 6 Gb/s
  - IDE fino a 133 Mb/s
- Con funzione di backup
- Consente l'utilizzo simultaneo con due unità IDE e un'unità SATA
- Indicatore LED
- Plug & Play

---

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Uscita: 12 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  - interno:  $\varnothing$  ca. 2,5 mm
  - esterno:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - lunghezza: ca. 9,5 mm

---

## Requisiti di sistema

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

---

## Contenuto della confezione

- Convertitore USB 5 Gbps > SATA / IDE
- Cavo USB 5 Gbps
- Cavo di alimentazione
- Alimentatore esterno
- CD ROM con software
- Manuale utente

## Immagini

