

# Delock VGA zu HDMI Adapter mit Audio

## Beschreibung

Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays am PC bzw. Notebook. Durch die Verwendung des Klinkenkabels am PC bzw. Notebook, kann über diesen Adapter auch das Audiosignal übertragen werden. Des Weiteren wird der Adapter über den USB Anschluss mit Strom versorgt und benötigt somit kein zusätzliches Netzteil.



**Artikel-Nr. 62597**

EAN: 4043619625970

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - Eingang:
    - 1 x VGA 15 Pin Stecker
    - 1 x Klinke 3 Pin Stecker (Audio)
    - 1 x USB Typ-A Stecker (Stromversorgung)
  - Ausgang:
    - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- Auflösung bis 1920 x 1080 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- HDCP Unterstützung
- Kabellänge:
  - VGA zu HDMI: ca. 25 cm
  - USB: ca. 25 cm
  - Klinke: ca. 25 cm
- LED Anzeige für Power und Aktivität
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
- Auflösungen (je nach Systemunterstützung des PCs oder Notebooks) z. B.:
  - 800 x 600
  - 1024 x 768
  - 1280 x 720

1280 x 768  
1280 x 800  
1280 x 960  
1280 x 1024  
1360 x 768  
1600 x 900  
1680 x 1050  
1920 x 1080

---

## Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien VGA Anschluss
- Ausgabegerät mit HDMI Anschluss
- Ein freier USB Typ-A Anschluss
- Optional: Klinkebuchse für Audiosignal

---

## Packungsinhalt

- VGA zu HDMI Adapter
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen

