

Delock Konwerter Raspberry Pi z wtykiem żeńskim USB Micro-B / listwą pinową USB > mSATA 6 Gb/s

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie modułu mSATA do urządzenia Raspberry Pi za pomocą portu Micro USB lub złącza listwy pinowej USB.



Numer artykułu 62648

EAN: 4043619626489

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B żeński
 - 1 x 5-pinowe główkowe złącze USB 2.0 (podłączone 4 piny)
 - 1 x 2-pinowe złącze zasilania
 - 1 x gniazdo mSATA 6 Gb/s (rozmiar pełny)
- Chipset: Renesas D720231A
- Obsługuje zestaw poleceń pakietowych zgodnych z ATA/ATAPI oraz tryb adresowania LBA 48
- Zgodny ze standardem OHCI 1.0a oraz EHCI 0.95
- Zworka na potrzeby ustawiania źródła zasilania poprzez USB lub 2-pinowe złącze zasilające
- Wskaźnik LED informujący o aktywności
- Wymiary (DxSxW): ok. 65 x 56 x 12 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Jeden wolny port USB
- Kable połączeniowe USB

Zawartość opakowania

- Konwerter
- 2 x Śrubka dla modułu mSATA
- 4 x śruby
- 4 x nakrętka
- 4 x podkładka
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

