

# Delock Adapter DisplayPort 1.2 męski > HDMI żeński 4K 60 Hz pasywne czarny

## Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia podłączanie monitora HDMI do systemu za pomocą wolnego złącza DisplayPort. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do 4K Ultra HD przy 60 Hz i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p.



**Numer artykułu 62719**

EAN: 4043619627196

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 20-pinowy DisplayPort męski >
  - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Chipset: Parade PS8409
- Specyfikacja High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Konwerter pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Formaty audio: 8-kanałowe LPCM, skompresowane audio oraz format audio HBR o maks. rozmiarze próbki audio 24 bity i częstotliwości próbkowania 192 kHz
- Połączone złącze
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: czarny
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort DP++

## Zawartość opakowania

- Adapter DisplayPort > HDMI

## Zdjęcia



## General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

## Interface

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A żeński

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8409
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	wideo audio

## Physical characteristics

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Obudowa kolor:	czarny
Długość kabla:	20 cm (bez złączem)
Wykończenie złącza:	pozlacane
Wykończenie pinów:	pozlacane