


Delock Pretvarač SATA / USB 3.1 vrsta-B ženski > M.2 / mSATA utor

Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje M.2 SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 ili mSATA SSD pogona u formatu pola veličine ili pune veličine. Ako su zauzeta oba utora, može se koristiti samo M.2 SSD pogon. Pretvarač se može ugraditi u sustav putem SATA ili USB sučelja.



Predmet br. 62732

EAN: 4043619627325

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa-B, ženski
 - 1 x USB 3.0 Tipa-B, ženski (opcija za električno napajanje) >
 - 1 x 67-polni M.2 kod B utor
 - 1 x mSATA utor (polovični / cijeli)
- Sučelje: SATA
- Podrška M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- LED indikator
- Maksimalna struja za M.2 ili mSATA modul: 3 A
- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 85 x 15 mm

Preduvjeti sustava


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6

- Slobodno SATA sučelje ili
- Slobodno USB sučelje

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Vijci za M.2 modul i mSATA modul
- Korisnički priručnik

Slike



General

Slot:	SATA
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Priključak 1:	1 x USB 10 Gbps Tip-B ženski
Priključak 2:	1 x USB 5 Gbps Type-B female (optional power supply)
priključak 3:	1 x 67-polni M.2 kod B utor
priključak 4:	1 x mSATA utor (polovični / cijeli)

Physical characteristics

Duljina:	100 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm