

Delock Převodník USB 3.0 pro modul M.2 Key B se štěrbinou a krytem pro SIM

Popis

Tento konvertor od Delocku umožňuje připojení modulu M.2, např. GSM, GPRS, 3G, WLAN nebo LTE, ve formátu 2242 nebo 3042. Konvertor může být instalován do systému přes rozhraní USB.

Pevný kovový kryt s anténním konektorem

Tento pevný kryt zamezuje poškození integrovaného modulu M.2 například při používání na cestách. Dva anténní konektory SMA a dodané antény lze používat k příjmu rádiového signálu, jako např. LTE, nebo při používání modulu WiFi používat jednu anténu na 2,4 GHz a jednu anténu na 5 GHz.



Číslo produktu 63172

EAN: 4043619631728

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x USB 3.0 Typ-A samice
 - 1 x SIM slot
 - 2 x SMA samec
 - interní:
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
 - 2 x I-PEX Inc., MHF® IV samec
- Rozhraní: USB
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2242 a 3042 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě USB
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Specifikace antény:
 - Frekvenční rozsah: 2,4 GHz + 5 GHz pásmo
 - Anténní zisk: 5 dBi
 - všesměrová
- 2 x LED indikující
- Robustní kovové pouzdro

- Rozměry (DxŠxV): cca. 107 x 45 x 18 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- USB Bus power

Systemové požadavky

- Jeden volný USB Typ-A port

Obsah balení

- Převodník
- Montážní materiál
- Šroubovák
- Kabel USB 3.0 Typ-A samec na USB 3.0 Typ-A samec, délka cca. 55 cm
- 2 x Anténa
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	2 x SMA samec 1 x SIM slot 1 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot 2 x I-PEX Inc., MHF® IV plug

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka kabelu:	55 cm
Barva:	černá