

# Delock Professionelles Computer Podcasting Mikrofon mit XLR Anschluss und 3 Pin Klinkenstecker + Adapterkabel für Smartphone und Tablet

## Beschreibung

Dieses professionelle Kondensator Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen verwendet werden.

### Optimale Aufnahmen

Das Mikrofon besitzt einen hochwertigen **16 mm Kondensator Chip** und eine **nierenförmige Richtcharakteristik (Unidirektional)** und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung, geringem Eigenrauschen und präziser Wiedergabe werden auch feinste Töne kristallklar aufgenommen.

### Guter Windschutz

Dank des im Lieferumfang enthaltenen Windschutzes wird die Aufnahmequalität noch weiter optimiert. Störende Windgeräusche werden optimal gefiltert.

### Vielseitig einsetzbar

Es lässt sich über das **abnehmbare XLR zu 3 Pin Klinkenkabel** an jeden PC oder jedes Notebook anschließen. Mit dem im Lieferumfang **enthaltenen 4 Pin Y-Adapterkabel** ist auch der Anschluss an einem Tablet oder Smartphone möglich.

### Stabiler & Rutschfester Stand

Der Metall Standfuß mit Gummifüßen sorgt dafür, dass das Mikrofon stabil auf dem Tisch steht. Die Mikrofonhalterung kann in einem 180° Winkel nach Belieben eingestellt werden. Der Tischständer kann bei Bedarf einfach zusammengeklappt und transportiert werden.



**Artikel-Nr. 66640**

EAN: 4043619666409

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x XLR Stecker
- Kabel:  
1 x XLR Buchse >

- 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinckenstecker
- Y-Adapter:
  - 1 x 3,5 mm 4 Pin Klinckenstecker (CTIA Standard) >
  - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinckenbuchse Mikrofon
  - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinckenbuchse Kopfhörer
- Richtcharakteristik: Uni-Direktional
- Empfindlichkeit: -38 dB +/- 3 dB
- Frequenzbereich: 30 Hz - 16 kHz
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 70 dB
- Eigenrauschen: max. 16 dBA
- Schalldruckpegel (SPL): max. 120 dB
- Kabellänge: ca. 2,5 m
- Farbe: schwarz
- Spannung: 1,5 V

---

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie Klinckenbuchse 3,5 mm

---

## Packungsinhalt

- XLR Mikrofon
- XLR zu Klinckenkabel
- Y-Adapterkabel
- Windschutz
- Mikrofonhalter
- Tischständer

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss:	1 x XLR Stecker
Anschluss 1:	1 x XLR Buchse
Anschluss 2:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinckenstecker

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	30 Hz - 16 kHz
Spannungsversorgung:	1,5 V
Empfindlichkeit:	-38 dB +/- 3 dB
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):	ca. 70 dB
Richtcharakteristik:	uni-direktional

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	2,5 m
Farbe:	schwarz