

# Delock Replicator de porturi USB 5 Gbps

## Descriere scurta

Acest replicator de port Delock poate fi conectat la un singur port USB al computerului și vă extinde sistemul prin mai multe interfețe, cum ar fi USB, audio, Gigabit Ethernet, DVI și HDMI. Porturile DVI și HDMI permit conectarea a două monitoare suplimentare. Replicatorul de porturi acceptă o rezoluție HD de până la 2048 x 1152.

## Ecran extins prin Displaylink

Datorită chipset-ului grafic Displaylink, este posibil să utilizați funcții de ecran în oglindă și extinse pe sistemele de operare Windows și Mac OS.



**Nr. 87568**

EAN: 4043619875689

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
partea din față:  
2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă  
1 x microfon cu mufă stereo de 3,5 mm  
1 x difuzor cu mufă stereo de 3,5 mm  
partea din spate:  
1 x port aval USB 5 Gbps Tip-B  
1 x fișă tată de c.c. 5 V  
1 x HDMI mamă  
1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 mamă  
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă  
4 x USB 2.0 Tip-A mamă
- Porturile HDMI și DVI acceptă funcția: extinsă și oglindă cu o rezoluție de până la 2048 x 1152 (depinde de monitor și de placa grafică existentă)
- Cuplare la cald

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ieșire: 5 V / 4 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø aprox. 1,7 mm  
exterior: ø aprox. 4,75 mm  
lungime: aprox. 9,5 mm

## Cerinte de sistem

- Mac Lion 10.7.4 sau superior
- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
- CPU de 1,6 GHz sau superior
- Minim 30 MB spațiu liber pe HDD

## Pachetul contine

- Replicator de porturi USB 5 Gbps
- Cablu USB 5 Gbps
- Sursă de alimentare externă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini

