

Delock Multi-AV till HDMI-omvandlare 4K 60 Hz

Beskrivning

Denna flerfunktionsomvandlare från Delock gör det möjligt att omvandla olika källor till en HDMI-signal. Signalingångarna är USB-C™ (DP Alt Mode), VGA med 3,5 mm audio, Mini DisplayPort och HDMI. Omvandlardosan är en praktisk lösning för anslutning av flera ljud-/ videoenheter till en projektor eller TV med HDMI-ingång.



Artikelnummer 87732

EAN: 4043619877324

Ursprungsland: Taiwan,
 Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x mini DisplayPort 20-stift hona
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
 - 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) hona
 - 1 x VGA 15-stifts hona med muttrar
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
 - 1 x 5 V likströmsanslutning
 - 1 x RJ45 hona
 - Utmatning:
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
 - 1 x RJ45 hona
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Upplösning (VGA-ingång) upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Omkoppling automatiskt eller via knapp
- Robust metallhölje
- Mått (LxBxH): ca 179 x 80 x 25 mm


Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Utmatning: 5 V / 2,5 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: ø ca. 2,5 mm
utsida: ø ca. 5,5 mm
längd: ca 9,5 mm

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Monteringsfäste
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

| | |
|------------|---|
| Utmatning: | 1 x RJ45 hona 1 x HDMI-A hona |
| Inmatning: | 1 x HDMI-A hona 1 x mini DisplayPort 20-stift, hona 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x RJ45 hona 1 x USB Type-C™ hona 1 x VGA 15-stifts hona 1 x DC female |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|---------|--------|
| Längd: | 179 mm |
| Width: | 80 mm |
| Height: | 25 mm |