

Delock Stacja dokująca USB podwójne HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio

Opis

Stacja dokująca Delock pozwala na przyłączenie urządzeń mobilnych przez USB-C™ lub USB Typ-A i zapewnia różne interfejsy. Można włączyć dwa monitory przez wyjścia HDMI. Cztery wbudowane porty USB 2.0 i dwa USB 3.2 Gen 1 pozwalają na wykorzystanie peryferiów, a łącze do sieci gigabitowej dopełnia funkcjonalności.



Rozdzielczość Full-HD

Rozdzielczość Full-HD (1080p) jest możliwa gdy wykorzystany jest jeden monitor a dwa wyjścia HDMI są używane jednocześnie.

Rozszerzenie ekranu przez Displaylink

Dzięki układowi grafiki Displaylink można wykorzystywać odzwierciedlone i rozszerzone funkcje ekranu Windows oraz Mac OS.

Numer artykułu 87771

EAN: 4043619877713

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - przód:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
 - 1 x gniazdo mikrofonu stereo 3,5 mm
 - 1 x gniazdo głośnika stereo 3,5 mm
 - tył:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B żeński
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
 - 2 x HDMI-A żeński
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
 - 4 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - Pojedynczy monitor: do 2560 x 1440 @ 50 Hz

Podwójny monitor: do 2048 x 1152 @ 60 Hz

- Transfer sygnałów audio i video
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (Windows obsługuje tylko jeden ekran jako zwierciadlany, drugi jest przedłużony)
- Kolor: czarny / biały
- Rozmiary bez statywu (DxSxW): ok. 190 x 78 x 38 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Wyjście: 5 V / 4 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: \varnothing ok. 1,7 mm
na zewnątrz: \varnothing ok. 4,75 mm
długość: ok. 9,5 mm


Wymagania systemowe

- Mac OS 10.15.5 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A lub
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB
- Cable USB Typ-B męski do USB Typ-A męski (z przejściówką do USB Type-C™ męski),
długość ok. 1 m
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	2048 x 1152 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 50 Hz
----------------------------	--