

# Delock Cavo antenna SMA maschio > SMA femmina CFD/RF200 5 m a basse perdite

## Descrizione

Questo cavo coassiale di alta qualità assicura un collegamento affidabile di componenti di tecnologia di radiofrequenza. È caratterizzato da una bassa attenuazione.



### Articolo n. 88444

EAN: 4043619884445

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in  
plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SMA maschio >
  - 1 x SMA femmina
- Tipo di cavo: CFD/RF200
- Attenuazione cavo:
  - 0,55 dB a 2,4 GHz per metro
  - 0,86 dB a 5,7 GHz per metro
- Impedenza: 50 Ohm
- Colore: nero
- Diametro cavo: ca. 4,8 mm
- Raggio di curvatura minimo: 12,7 mm
- Lunghezza cavo: ca. 5 m

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con un connettore SMA disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo antenna

---

## Immagini

