

Delock Cavo Antenna SMA femmina passante per I-PEX Inc., MHF® I maschio 1.37 35 cm lunghezza filettatura 10 mm

Descrizione

Il cavo dell'antenna Delock è adatto a collegare componenti di tecnologia a radiofrequenza.



35 cm

Articolo n. 88824

EAN: 4043619888245

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SMA femmine passante >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
- Lunghezza filettatura: 10 mm
- Impedenza: 50 Ohm
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.37
- Attenuazione cavo: 2,5 dB @ 2,4 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 1,37 mm
- Raggio di curvatura minimo: 9 mm
- Frequenza: a 6 GHz
- Colore del cavo: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 35 cm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMA o I-PEX Inc., MHF® I disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo antenna
- Dado, rondella dentata

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x SMA jack bulkhead
Connettore 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	coassiale
Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz per metro
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	35 cm
Smallest bending radius:	9 mm