

# Delock Antena Cable RP-SMA mampara hembra a I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I LK macho 1.13 10 cm longitud de hilo 10 mm a prueba de salpicaduras

## Descripción

El cable de antena de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia. Este cable es adecuado para aplicaciones con entornos de alto impacto y vibración debido a su bloqueo interno.



**Número de elemento 89926**

EAN: 4043619899265

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x Mampara hembra RP-SMA >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I LK macho
- Longitud del hilo: 10 mm
- Impedancia: 50 ohmios
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: 1.13
- Atenuación de cable: 3,2 dB @ 2,4 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 1,13 mm
- Radio de curvatura más pequeño: 4,5 mm
- Longitud incluido conectores: aprox. 10 cm

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto RP-SMA o I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable de antena
- Tuerca, arandela

---

## Image



## General

Protection category:	A prueba de salpicaduras
----------------------	--------------------------

## Interface

Conector 1:	1 x Conector hembra RP-SMA
Conector 2 :	1 x I-PEX Inc., MHF® I LK macho

## Technical characteristics

Impedanciaios:	50 Ω
----------------	------

## Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.20 dB @ 2.4 GHz per meter
Color del cable:	negro gris
Cable length incl. connector:	10 cm
Radio de curvatura más pequeño:	4,5 mm