

# Delock Czytnik kart USB 3.0 do kart pamięci XQD 2.0

## Opis

Czytnik kart firmy Delock może być używany do odczytu i zapisu kart pamięci XQD. Czytnik kart można podłączyć do komputera osobistego lub laptopa za pomocą złącza USB Typu-A.



### Numer artykułu 91583

EAN: 4043619915835

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 3.0 Typ-A męski >
  - 1 x gniazdo XQD 2.0
- Gniazdo XQD push to push
- Do kart pamięci XQD na USB
- Szybkość transmisji danych do:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Materiał obudowy: aluminium
- Wymiary bez kabla (DxSxW): ok. 58,1 x 50,7 x 10,3 mm
- Długość kabla bez złączem: ok. 8 cm
- Kolor: antracyt
- Plug & Play

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 lub nowszy

- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A


---

## Zawartość opakowania

- Czytnik kart USB 3.0 do XQD

---

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	USB 5 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	Push to Push
Supported memory card:	XQD XQD 2.0

## Interface

Wyjście:	1 x gniazdo CFast 2.0
Wejście:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski

## Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	USB 5 Gbps do 5 Gb/s
-----------------------------	----------------------

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	antracyt
Materiał obudowy:	Aluminium
Długość kabla:	8 cm
Długość:	58,1 mm
Width:	50,7 mm
Height:	10,3 mm