

# Delock Lettore di schede SuperSpeed USB da 3.5" a 6 slot + 1 x USB Tipo-A femmina

## Descrizione

Questo lettore di schede Delock può essere installato in un alloggiamento da 3.5" libero del PC e sarà collegato a una porta USB pin header. Presenta sei diversi slot per lettori di schede e consente la connessione di un dispositivo USB.



**Articolo n. 91759**

EAN: 4043619917594

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - esterno:
    - 1 x slot CF
    - 1 x slot SD
    - 1 x slot Micro SD
    - 1 x slot xD
    - 1 x slot MS
    - 1 x slot M2
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
  - interno:
    - 1 x connettore a 19 pin SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) femmina
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- 1 x indicatore LED
- Alloggio di metallo per l'installazione in un alloggiamento da 3.5"
- Lunghezza cavo: ca. 50 cm
- Hot Swap, Plug & Play
- POS21: | POS22: 0 |
- Supporta le seguenti schede di memorie:
  - Slot 1**

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV

**Slot 2**

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

**Slot 3**

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC

**Slot 4**

xD

**Slot 5**

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

**Slot 6**

M2

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.8 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Scheda madre con un connettore SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) maschio a 19 pin disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Lettore di schede da 3.5" con cavo di collegamento
- Viti
- Manuale utente

## Immagini



## General

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fattore di forma:           | 3.5"                                                                                                              |
| Function:                   | Hot Swap<br>Plug & Play                                                                                           |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.8.0 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Indicatore LED:             | 1 x                                                                                                               |

## Interface

|           |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| External: | 1 x slot CF<br>1 x slot MS<br>1 x slot Micro SD<br>1 x slot SD<br>1 x slot xD<br>1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina |
| Internal: | 1 x USB 5 Gbps 19 pin pin header female<br>1 x slot M2                                                         |

## Physical characteristics

|               |       |
|---------------|-------|
| Cable length: | 50 cm |
|---------------|-------|